



Quick Installation Guide

AX5400 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System

AXE5700 Whole Home Mesh Wi-Fi 6E System

MX15 Pro/EX15 Pro/MX21 Pro/EX21 Pro

(2-pack, 3-pack)

Tenda

Zawartość opakowania

MX15 Pro (3-pak)/EX15 Pro (3-pak)

MX21 Pro (3-pak)/EX21 Pro (3-pak)

- Mesh15XP/Mesh21XEP x 3
- Zasilacze x 3
- Kabel Ethernet x 1
- Instrukcja szybkiej instalacji x 1

MX15 Pro (2-pak)/EX15 Pro (2-pak)

MX21 Pro (2-pak)/EX21 Pro (2-pak)

- Mesh15XP/Mesh21XEP x 2
- Zasilacze x 2
- Kabel Ethernet x 1
- Instrukcja szybkiej instalacji x 1

I Podłączanie routera głównego

* Wybierz jedno urządzenie z zestawu, które będzie podłączone do Internetu jako router główny.



Wskazówki

Jeśli nie używasz modemu, aby uzyskać dostęp do Internetu, pomiń kroki 1 i 3.

1. Wyłącz modem.
2. Użyj dołączonego kabla Ethernet, aby podłączyć **1**, **2** lub **3** port do modemu lub gniazda Ethernet.
3. Włącz modem.
4. Włącz router główny i poczekaj, aż kontrolka LED zacznie migać na zielono.

II Podłączanie routera głównego do Internetu

Metoda 1: Instalacja poprzez aplikację Tenda WiFi

1. Pobierz aplikację **Tenda WiFi** na swoje urządzenie mobilne, skanując kod QR lub wyszukując **Tenda WiFi** w **Google Play** lub **App Store**. Następnie zainstaluj aplikację **Tenda WiFi**.
2. Podłącz telefon do sieci Wi-Fi routera głównego. Identyfikator SSID i hasło znajdziesz na dolnej etykietce urządzenia.

3. Uruchom aplikację **Tenda WiFi**, a następnie kieruj się instrukcjami wyświetlonymi na ekranie, aby podłączyć urządzenie do Internetu. Po podłączeniu urządzenia do Internetu kontrolka LED zaświeci się na zielono, a urządzenie stanie się routerem głównym w sieci.

Metoda 2: Instalacja poprzez internetowy interfejs użytkownika

1. Podłącz klienta do routera głównego.

Metoda 1: Podłącz bezprzewodowego klienta, takiego jak telefon komórkowy, do sieci Wi-Fi routera głównego. Identyfikator SSID i hasło znajdziesz na dolnej etykiecie urządzenia.

Metoda 2: Użyj kabla Ethernet, aby podłączyć komputer do portu **1, 2 lub 3** routera głównego.

2. Uruchom przeglądarkę na kliencie i wpisz **tendawifi.com** w pasku adresu, aby uzyskać dostęp do internetowego interfejsu użytkownika, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby połączyć urządzenie z Internetem.



Wskazówki

Jeśli nie możesz się zalogować do internetowego interfejsu użytkownika, zapoznaj się z **Q3** w **FAQ**.

III Wzmacnianie sieci

1. Umieść pozostałe urządzenia z zestawu w odległości nie większej niż 3 metry od routera głównego, aby je włączyć. Oczekaj około 3 minut. Gdy kontrolki LED tych urządzeń zaświecą się na zielono, połączenie sieciowe zakończy się sukcesem, a urządzenia staną się routerami drugorzędymi w sieci.
2. Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, aby umieścić routery drugorzędne w odpowiednim miejscu:
 - Upewnij się, że odległość między routerami jest mniejsza niż 10 metrów.
 - Umieść routery z dala od urządzeń elektronicznych wytwarzających silne zakłócenia, takich jak mikrofalówka, kuchenka indukcyjna lub lodówka.
 - Umieść routery na wysokim miejscu z niewielką ilością przeszkód.

3. Włącz ponownie zasilanie routerów drugorzędnych, aż kontrolki LED zaczną powoli migać na zielono. MX15 Pro (3-pack) został użyty jako przykład.



Wskazówki


Jeśli kontrolka LED routera drugorzędnego miga powoli na zielono przez ponad 3 minuty, zmień lokalizację routera drugorzędnego i przenieś go bliżej routera głównego.

4. Obserwuj wskaźnik LED routerów drugorzędnych, aż kontrolki LED zaświecą w jednym z następujących kolorów:

| | | |
|---|-----------------|---|
|  | Ciągły zielony | Połączenie sieciowe zakończone sukcesem. Doskonała jakość połączenia. |
|  | Ciągły żółty | Połączenie sieciowe zakończone sukcesem. Dobra jakość połączenia. |
|  | Ciągły czerwony | Połączenie sieciowe zakończone sukcesem. Słaba jakość połączenia |

5. Jeśli wskaźnik LED routera drugorzędnego świeci się na czerwono, przenieś go zgodnie z krokiem 2 w rozdziale **III. Wzmacnianie sieci**, aby uzyskać optymalną jakość połączenia.

Gotowe.

- Aby uzyskać dostęp do internetu:
 - Urządzenia przewodowe: Podłącz do **1, 2 lub 3** portów w Twoich węzłach.
 - Urządzenia bezprzewodowe: Podłącz się do sieci Wi-Fi za pomocą SSID i hasła. (Wszystkie routery mają te same SSID i hasła)
- Jeśli używasz aplikacji **Tenda WiFi App** do konfiguracji routerów i chcesz zdalnie zarządzać siecią, kliknij  na stronie głównej aplikacji i użyj swojego konta, aby się zalogować.